



<b>*3 + nummer</b>	Het gesprek doorverbinden naar een ander nummer (Dit kan een intern of extern nummer zijn)	<b>*0</b>	Doorverbinden annuleren (Het gesprek terugpakken)
<b>*11 + nummer</b>	Inloggen op een toestel met uw persoonlijke nummer	<b>*12</b>	Uitloggen van toestel
<b>*21 + nummer</b>	Uw interne nummer doorschakelen (Dit geldt alleen voor interne bellers naar uw nummer)	<b>*22</b>	Doorschakeling opheffen
<b>*78</b>	Niet-storen inschakelen	<b>*79</b>	Niet-storen uitschakelen
<b>*13</b>	Opnemen bericht voor niet-storen	<b>*15</b>	Afspelen bericht voor niet-storen
<b>*5</b>	Call completion aanvragen (terugbellen bij bezet)	<b>*55</b>	Call completion afbreken
<b>*8</b>	Aannemen van een gesprek dat op een ander toestel overgaat		
<b>*9</b>	De geluidsopname van het gesprek starten of stoppen		
<b>*44</b>	Forceer de standaardacties (de "binnen openingstijden" acties)	<b>*40</b>	Gebruik de ingestelde openingstijden en vakantiedagen voor het bepalen welke acties er uitgevoerd worden
<b>*45</b>	Forceer de acties voor buiten openingstijden ("kantoor gesloten"-stand)		
<b>*47</b>	Forceer de acties voor lunchtijd ("lunchtijd"-stand)		
<b>*48</b>	Forceer de acties voor vakantiedagen ("vakantie"-stand)		
<b>100</b>	Parkeren: gebruik *3 100 om een gesprek te parkeren.		
<b>101 t/m 106</b>	Parkeerplaatsen: Als u een gesprek parkeert, wordt dit gesprek in een parkeerplaats geplaatst. Een geparkeerd gesprek kunt u vanaf elk toestel oppakken door te bellen naar de parkeerplek. Een geparkeerd gesprek dat na een minuut niet opgepakt is, komt terug bij het parkerende toestel.		
<b>107, 108, 109</b>	Conferentiekamers. Bellers in een conferentiekamer voeren een groepsgesprek met elkaar. U kunt bellen naar een conferentiekamer, of anderen naar een kamer doorverbinden. Bestaan uw interne nummers uit vier cijfers, dan zijn de conferentiekamers 1007, 1008 en 1009.		